



百洛智能指纹锁

Q1/P70/C3/CT2x系列

指纹版使用说明书



指纹解锁



复位钥匙



可充电池



防水防尘



1. 了解您的指纹锁(以C3为例)

① 直径12mm不锈钢锁绳

② LED三色指示灯

③ 指纹识别器

④ Micro-USB充电口

⑤ 应急备用钥匙(*部分型号)

⑥ 坚固合金锁体

⑦ USB软件复位钥匙(选配)



注意:全新指纹锁任何人都能触碰打开! 请在收到货后第一时间设置您的指纹(建议每人至少2枚)。

2. 识别您的指纹锁状态

LED指示灯	蜂鸣器	状态/通知
电池状态指示		
○ 开锁后闪红灯		低电压报警
○ 充电时亮红灯		正在充电
○ 充电时灯灭		充电完成
开锁指示		
○ 闪绿灯	滴滴滴三声	已解锁
○ 闪红灯	滴滴两声	解锁失败(指纹不对)
设置/采集指纹时		
○ 蓝色	滴一声	等待采集指纹
○ 闪绿色	滴一声	单次采集成功
○ 绿色长亮1秒	长滴一声	指纹完成采集

3. 设置第一枚管理员指纹

- *设置过程中请确保手指清洁。
- *请采集指腹位置(如右图所示)。
- *最先设置的前两枚为管理员指纹。
- *添加其他指纹需要管理员指纹开锁进入设置状态。
- *一共可设置20枚指纹。
- *建议每人至少设置左、右手各一枚以上指纹。



- 3.1 手指按住识别器约3秒钟(开锁后不要松开)。
- 3.2 短“滴”一声后蓝灯亮，**松开手指**，闪绿灯。
此时已进入设置状态：
- 3.3 **重复“按下-抬起”手指5次**，直到绿灯长亮伴有“滴~”一声长响，表示指纹采集成功。
(同一手指需要重复采集至少5次，中间如出现红灯，多按几次，直到绿灯长亮)
- 3.4 第一枚管理员指纹已设置完成。

4. 设置第二枚管理员指纹

- 4.1 用**已设置的第一枚手指**按住识别器约3秒钟(开锁后不要松开)。
- 4.2 短“滴”一声后蓝灯亮，**松开手指**，闪绿灯。
此时已进入设置状态：
- 4.3 将要设置为第二管理员的手指**“按下-抬起”重复至少5次**，直到绿灯长亮伴有“滴~”一声长响，表示指纹采集成功。
- 4.4 第二枚管理员指纹已设置完成。

5. 添加第3-20枚指纹

- 5.1 用已设置的管理员手指按住识别器约3秒钟(开锁后不要松开)。
- 5.2 短“滴”一声后蓝灯亮，**松开手指**，闪绿灯，**此时已进入设置状态：**
- 5.3 将需要添加可以开锁的手指“**按下-抬起**”**重复**至少5次，直到绿灯长亮伴有“滴~”一声长响，表示指纹采集成功。

6. 清除所有指纹（恢复出厂状态）

警告！

以下操作会清除所有已设置指纹。

- 6.1 用管理员手指按住识别器10秒(开锁和闪蓝灯后不要松开)，直到红灯亮起。
- 6.2 管理员手指**再按一次**，确认清除所有指纹。
- 6.3 绿灯长亮并伴有“滴~”一声长响，表示指纹清除成功，此时您的锁已恢复出厂状态，其他人可以使用和设置。
- 6.4 **您也可以通过USB复位钥匙将锁恢复出厂状态：**
插入选配的USB复位钥匙，任意手指轻按识别器，绿-蓝-红交替闪烁三次后，绿灯长亮1秒，表示所有指纹清除成功并恢复出厂状态。

7. 性能参数

指纹识别器像素: 120*120

可存储识别指纹: 20 枚

电池电压: DC3.7V

充电电流: DC5V/0.5-2A

8. 电池低电报警

根据不同型号，百洛智能指纹锁待机时长3-6个月，开锁后闪红灯几秒表示电池低电压（一般仍可使用一周以上），此时可通过USB口使用手机通用的USB充电器或充电宝等等进行充电，部分型号带应急机械钥匙开锁功能，可用机械钥匙进行开锁。



购买日期: _____

经销商: _____

数码产品, 一年质保